

MZK-MF300HP

# 接続ガイド (パソコン/ゲーム編)

Version: MZK-MF300HP\_QIG-B-V1

●本紙は「MZK-MF300HP ユーザーズ・マニュアル」の補足ガイドです。本製品の設定方法は「MZK-MF300HP ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。



パソコンの接続方法 → 本紙表面へ

ゲーム機・スマートフォンの接続方法 → 本紙裏面へ

## Windows 7 編

※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。  
②「コントロールパネル」をクリックします。
- 「インターネットへの接続」をクリックします。
- 「ワイヤレス(W)」をクリックします。
- 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。



①「Planex\_24-●●●●●●●●」(2.4GHz用)

②「接続」をクリックします。

**POINT**  
初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

出荷時設定値  
2.4GHz SSID: Planex\_24-●●●●●●●●  
パスワード: ●●●●●●●●

□「●●●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。  
□SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。  
・画面右上の ⓘ をクリックして更新してください。  
・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

⑤ 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。  
①10桁のパスワードを半角英数で入力します。

②「OK」をクリックします。

**!** PIN コードを入力する画面が表示されたときは、「今すぐ、このネットワークを構成する必要はありません。接続のみ行う必要があります」をクリックして、上記の画面を表示します。  
●「接続できません」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[閉じる] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

⑥ 接続状態になっているか確認します。

②「接続」と表示されていることを確認します。

①画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。

**!** 「制限付きアクセス」などと表示されたときは、2~3分ほどお待ちいただいた後、「接続」と表示されているか確認してください。  
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

⑦ 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

▶▶ 以上で接続は完了です。

## Windows Vista 編

※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。  
②「接続先」をクリックします。
- 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。



②「接続」をクリックします。

**POINT**  
初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

出荷時設定値  
2.4GHz SSID: Planex\_24-●●●●●●●●  
パスワード: ●●●●●●●●

□「●●●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。  
□SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。  
・画面右上の ⓘ をクリックして更新してください。  
・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

③ 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。  
①10桁のパスワードを半角英数で入力します。

②「接続」をクリックします。

**!** PIN コードを入力する画面が表示されたときは、「今すぐ、このネットワークを構成する必要はありません。接続のみ行う必要があります」をクリックして、上記の画面を表示します。  
●「接続できません」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[閉じる] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

④ ①「Planex\_24-●●●●●●●●」に正しく接続しました」と表示されることを確認します。

②「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。

③「閉じる」をクリックします。

**!** 「接続に失敗しました」などと表示されたときは、2~3分ほどお待ちいただいた後、もう一度 ① から接続してください。  
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

⑤ 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

▶▶ 以上で接続は完了です。

## Windows XP 編

※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。  
②「コントロールパネル」をクリックします。
- 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
- 「ネットワーク接続」をクリックします。
- ①「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。  
②利用できるワイヤレスネットワークの表示をクリックします。
- 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。



※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、④に進んでください。



①「Planex\_24-●●●●●●●●」(2.4GHz用)

②「接続」をクリックします。

**POINT**  
初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

出荷時設定値  
2.4GHz SSID: Planex\_24-●●●●●●●●  
パスワード: ●●●●●●●●

□「●●●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。  
□SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。  
・画面左上の ⓘ をクリックして更新してください。  
・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

⑥ 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。  
①10桁のパスワードを半角英数で入力します。

②「接続」をクリックします。

**POINT**  
初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

□「●●●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。  
□SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。  
・画面左上の ⓘ をクリックして更新してください。  
・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

⑦ 「接続」と表示されていることを確認します。

②「接続」をクリックします。

**!** 「ネットワークアドレスの取得中」から「接続」に切り替わらないときは、「暗号化キー」に間違いがあります。[切断] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。  
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。


⑦ 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

▶▶ 以上で接続は完了です。

## Mac OS X 編

※Mac OS X 10.6 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.8/10.7も同じ操作となります。(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)

- ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。  
②「AirMacを入にする」をクリックします。  
※「AirMacを切にする」と表示されているときは、②へ進んでください。  
※Mac OS X 10.8/10.7では「Wi-Fiを入にする」と表示されます。



②「AirMacを入にする」をクリックします。  
※「AirMacを切にする」と表示されているときは、②へ進んでください。  
※Mac OS X 10.8/10.7では「Wi-Fiを入にする」と表示されます。

**POINT**  
メニューバーに「AirMac」が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。

- 画面左上のアップルメニュー Ⓜ をクリックします。
- 「システム環境設定」をクリックします。
- 「ネットワーク」をクリックします。
- ネットワーク画面左の「AirMac」をクリックします。
- ネットワーク画面内の「メニューバーに AirMac の状況を表示」にチェックを入れます。
- 画面を閉じ、①に戻ります。

- 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。  
①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
- ②「Planex\_24-●●●●●●●●」(2.4GHz用)



②「Planex\_24-●●●●●●●●」(2.4GHz用)

**POINT**  
初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

出荷時設定値  
2.4GHz SSID: Planex\_24-●●●●●●●●  
パスワード: ●●●●●●●●

□「●●●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。  
□SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、もう一度メニューバーの「AirMac」をクリックしてください。

③ 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。  
①10桁のパスワードを半角英数で入力します。

②「OK」をクリックします。  
※Mac OS X 10.7のときは、「接続」をクリックします

**!** 「接続で問題がありました」と表示されたときは、「パスワード」に間違いがあります。[OK] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

④ ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。  
②「Planex\_24-●●●●●●●●」※  
※「●●●●●●●●」は製品ごとに異なります。

▶▶ 以上で接続は完了です。

ゲーム機を接続するときは、こちらを参照してください。



ニンテンドーDS、PSPを本製品に接続するときは、その機器の仕様上、本製品に初期設定されている暗号化「WPA2」に対応していないため、接続することはできません。  
 ユーザーズ・マニュアルを参照し、暗号化を「WEP」で設定したアクセスポイントを追加した上で、接続してください。  
 設定方法は、ユーザーズマニュアル「3・2ゲームのSSID設定」を参照してください。

3DS 編

※ユーザーズマニュアル

「3・3ゲームのSSID設定」を最初に行ってから1に進んでください。


- 1 ニンテンドー3DSメニューから「本体設定」の「はじめる」をタッチします。



- 2 「インターネット設定」をタッチします。



- 3 「インターネット接続設定」をタッチします。



- 4 「接続先の登録」をタッチし、設定方法で「自分で設定する」をタッチします。



- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。



- 6 SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「Planex\_G-●●●●●●」をタッチします。



※Planex\_G-●●●●●●が検出できない場合は、下記の設定を確認してください。  
 別紙:ユーザーズマニュアル「3.2ゲームのSSID設定」にしたがって、SSIDを有効にしてください。

- 7 パスワードを入力し、「決定」をタッチします。  
 ※パスワードは「12345」です。

- 8 設定情報を保存する画面が表示されるので、「OK」をタッチします。

- 9 「設定内容を保存しました。引き続きインターネットへの接続テストを行います。」と表示されるので、「OK」をタッチします。

- 10 接続テストに成功したら、設定は完了です。

うまく接続できないときは  
 ・本製品を一度再起動してください。

▶▶以上で接続は完了です。


Wii 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。


- 1 Wiiメニュー画面で「Wiiオプション」を選びます。



- 2 「Wii本体設定」を選びます。



- 3 「Wii本体設定1」の画面で右方向キーを押して、「Wii本体設定2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。




- 4 「接続設定」を選びます。




- 5 「接続先1〜3」の中から、「未設定」のもの一つ選びます。



- 6 「Wi-Fi接続」を選びます。



- 7 「アクセスポイントを検索」を選びます。



うまく接続できないときは  
 ・本製品を一度再起動してください。

▶▶以上で接続は完了です。

PS VITA 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。


- 1 トップページを下側のページへスライドして、「設定」をタッチします。




- 2 「はじめる」をタッチします。



- 3 「ネットワーク」をタッチします。




- 4 「Wi-Fi設定」をタッチします。



- 5 SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「Planex\_24-●●●●●●」をタッチします。



- 6 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。  
 ※10桁のパスワードを半角英数で入力します。



- 7 SSID(ネットワーク名)左側の「●」が点灯で表示されることを確認します。



- 8 「Planex\_24-●●●●●●」→「インターネット接続テスト」をタッチし、接続テストに成功したら、設定は完了です。

うまく接続できないときは  
 ・本製品を一度再起動してください。

▶▶以上で接続は完了です。

スマートフォン編

※本紙では「AQUOS PHONE」の画面を使って説明しております。  
 ご使用の機器の取扱説明書も合わせて参照してください。

- 1 ホーム画面で「アプリケーションボタン」をタッチします。

- 2 アプリケーション一覧の中から「設定」をタッチします。

- 3 「無線とネットワーク」をタッチします。



- 4 「Wi-Fi」をタッチし、ONにします。



- 5 「Wi-Fi設定」をタッチします。



- 6 SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「Planex\_24-●●●●●●」をタッチします。



- 7 ①本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。  
 ※10桁のパスワードを半角英数で入力します  
 ②「接続」をタッチします。



- 8 「Wi-Fi」の下の状態表示が「Planex\_24-●●●●●●」と表示されることを確認します。



うまく接続できないときは  
 ・本製品を一度再起動してください。

▶▶以上で接続は完了です。